

# Notlichteinsatz UNILED UM 1h/9W oder 3h/9W



## Autotest

/INTERIOR/Notleuchten/Restposten

Produktdatenblatt



- Notlichteinsatz mit elektronischem Gleichstromkonverter
- für LED-Leuchten von 12-90V DC max.80W
- Ausgangsleistung 1-9W (10mA-750mA)
- max. Ladezeit 12h oder 24h, je nach Batteriekapazität
- Tiefenladungsschutz
- Version Autotest (AT)



Einstellungen:  
Volt-Modus, die Wahl  
der Ausgangsleistung  
im Bereich 12V-90V


Power-Modus

Power-Modus	1h/9W	3h/9W	5h/9W	10h/9W
1h/9W	1h	3h	5h	10h

Battery type	Autotest-Modus			
	1h	3h	5h	10h
10W 1500mAh	9W	3W	1W	0.5W
5W 3000mAh	9W	3W	1W	0.5W
3W 4500mAh	9W	3W	1W	0.5W
1.5W 9000mAh	9W	3W	1W	0.5W

Einstellungen:  
Power-Modus, die Wahl  
der Ausgangsleistung  
im Bereich 1-9W



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
37-UM/80/MH/B1/AT	Notlichteinsatz UNILED UM 1h/9W oder 3h/9W Autotest	Maße: L= 157mm x B= 42mm x H= 35mm IP20,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at